

메카니컬 유닛 NTCT

NTCT



PDFダウンロード 

- 용도
전자동세탁기 배수변 구동 유닛
- 특징
AC전원구동(AC100~240V、50/60Hz)
무통전부하유지타입
- 표준사양

모터구동부	정격전압	AC100V
	사용전압범위	AC100±15%
	입력전류	44mA±5(50Hz) 41mA±5 (60Hz)
출력부	구동방식	레버 방식
	인장력	25N
	구동시간	6.15±0.85s(50Hz) 5.25±0.75 s(60Hz)
	동작스트로크	27.3±2.1mm
사용온도범위		-5°C ~ 40°C

상기 제품의 상세 사항은 당사 영업에 문의 주세요.